

TUOTESELOSTE

SMART+ Wifi Frame Table Powerbank USB RGB + W

SMART+ TABLE FRAME MULTICOLOR | Pöytävalaisin WiFi-tekniologialla, lataus USB:llä



Käyttökohteet

- Puutarhat
- Terrassit, parvekkeet
- Yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Värikäs puutarhavalistus älykkäillä ohjausvaihtoehdoilla
- USB-ladattava mobiilikäyttöön (mukana latauskaapeli, ladattu täyteen 6 tunnissa)
- Integroitu varavirtalähde

Tuoteominaisuudet

- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa väri vaihtoehtoa säädettävissä
- Himmennettävissä
- Väriämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Verkkoprotokolla: WiFi
- Suojauksen tyyppi: IP44
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	5,00 W
Nimellisjännite	5 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	1000,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	270 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	120,00 mm
Leveys	120,00 mm
Korkeus	203,00 mm
Tuotteen paino	701,00 g

SMART OUTD WIFI
TABLEFRAMEPBUSRGBW

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Dark grey
Rungon väri	Dark grey
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)

Elohopean määrä	0.0 mg
-----------------	--------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+60 °C
KytKentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
KytKentäkertojen määrä	12500

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	18650
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun latausaika	5 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
------------	-----------

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyyppien tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART+ WIFI TABLE FRAME
	Lisää tekniset tiedot	Wifi remote control compatibility list
	Lisää tekniset tiedot	Wifi remote control compatibility list (DE)
	Lakitiedot	Safety insert G11222367
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC_SMART OUTD WIFI TABLEFRAME USB RGBW
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART OUTD WIFI TABLEFRAME
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854474958	Yksikköpakkaus 1	127 mm x 127 mm x 211 mm	911.00 g	3.40 dm ³
4099854474965	Kuljetuslaatikko 4	270 mm x 270 mm x 240 mm	4049.00 g	17.50 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.