

TUOTESELOSTE

SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | WiFi Multi Power Socket 3-osainen älyjatkojohto USB-portilla



Käyttökohteet

- Aina kun ei-älykkäät laitteet on integroitava yhteensopiviin älykotijärjestelmiin
- USB-portit käytettävissä virtalähteenä

Tuote-edut

- Smart Multi -älyjatkojohto: Sähkölaitteiden helppo liittäminen älypistokkeiden ja älykkäiden USB-porttien kautta
- Korkea turvallisuustaso: ylikuormitussuoja, ylijännitesuoja
- Energian mittaus: Mittaa hetkellistä tehoa ja seuraa energiankulutusta
- Integroi perinteiset sähkölaitteet yhteensopiviin älykotijärjestelmiin
- Mahdollistaa perinteisten valonlähteiden ja muiden sähkölaitteiden kytkennän

Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ -sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi Remote -kaukosäätimellä
- Ohjattavissa äänikomennoilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- Älykkäät 3 vakiopistorasiaa ja älykkäät 4 USB-porttia lataamista varten (2 porttia kumpaakin tyyppiä, A ja C)
- Virtapistokkeita voidaan ohjata yksittäin ja USB-portteja ohjataan yhtenä ryhmänä
- USB-latausvirrat jopa 5V/3A (15W) jaettuna 4 USB-portin kesken
- Energiamittaus
- Aikatauluttaminen



– 1,5 m liitosjohto

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V
Nimellisvirta	16 A
Verkkotaajuus	50 Hz

MITAT JA PAINO



Tuotteen paino	570,00 g
Pituus	350 mm
Leveys	65 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	65 mm
Korkeus	40 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	40 mm

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	100000
-----------------------	--------

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Muovi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+35 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Yhteensopiva älykotijärjestelmä	Amazon Alexa / Google Home
---------------------------------	----------------------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Iskunkestävyysluokka	I
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

- LEDVANCE SMART+ -sovelluksen kautta ohjaamiseen tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Irrota lämpöä tuottavat laitteet käytön jälkeen verkkojännitteestä mekaanisesti, myös SMART+ Multi Power Socket -jatkojohdosta. Tällä tavalla vältetään laitteiden tahattomalta päälle kytkeytymiseltä.
- Erittäin korkeat kapasitiiviset ja induktiiviset kuormat voivat joissain tapauksissa johtaa laitteen vioittumiseen tai kytkentäkertojen määrän vähenemiseen.
- Älä käytä SMART+ Multi -jatkojohtoa lääkinällisten laitteiden kanssa.
- Tulee kytkeä automaattisen johdonsuojakatkaisijaan (max. 16 A).
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Laajennettu asennusohje	SMART+ INSTALLATION GUIDE
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART WIFI MULTI POWER SOCKET EU
	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075594784	Yksikköpakkaus 1	87 mm x 94 mm x 378 mm	669.00 g	3.09 dm ³
4058075594791	Kuljetuslaatikko 4	387 mm x 196 mm x 190 mm	2960.00 g	14.41 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.