

TUOTESELOSTE

HB SENSOR 87 147 190W

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSORIES | Kaukosäädin ja tunnistin HIGH BAY GEN 4 -valaisimille



Tuote-edut

- Helppo tunnistimen opetus ja asennus


Tuoteominaisuudet

- Kaukosäädin tunnistimen lisäasetuksiin

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	56 mm
Pituus	49 mm
Leveys	56 mm
Korkeus	49 mm
Tuotteen paino	44,00 g



HB Sensor Module_HB Remote
Control_Line drawing

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Asennuspaikka	Valaisin
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h
---------------------------	---------

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike / Valo
Tunnistintekniikka	Mikroaalto
Tunnistimen havainnointikulma	< 150 °
Tunnistimen kytkentäaika	30s...10 min
Liiketunnistimen havainnointialue	6...15 m
Hämäritunnistimen kynnysarvo	100 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Pallonkestävä	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	HIGHBAY SENSOR
	Lakitiedot	HB SENSOR 87 147 190W
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	HB SENSOR 87 147 190W
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	HB SENSOR

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075611412	Yksikköpakkaus 1	61 mm x 61 mm x 51 mm	57.00 g	0.19 dm³
4058075611429	Kuljetuslaatikko 60	387 mm x 327 mm x 135 mm	3770.00 g	17.08 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.