

TUOTESELOSTE DALI SWITCH SO

DALI Switch SO | Signaali muuntimet valonohjausjärjestelmille



Käyttökohteet

- Teollisuus
- Sopii käytettäväksi yhdessä kaikkien POWERTRONIC®-ohjainten kanssa
- Historiallisten rakennusten uusiminen

Tuote-edut

- Osoitus DALI:n avulla mahdollista

Tuoteominaisuudet

- DALI-ohjattu kytkeinlähde ei-himmennettävillä lampuille, QT-, OT-, PT-, HT-liitäntälaitteet
- 3 itsenäistä relekontaktia
- Kytkeinkontaktin kuormakapasiteetti: 6 A ohminen kuorma
- Syöttöjännite: 24 V DC
- Potentiaalittomat kontaktit

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	5,00 W
Nimellisjännite	24 V
Verkkotaajuus	0 Hz

MITAT JA PAINO

Pituus	96,00 mm
Leveys	54,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	54.00 mm
Korkeus	62,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	62.00 mm
Tuotteen paino	155,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+45 °C
---------------------------------	------------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulojen lukumäärä	3
-----------------------------	---

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI
Kuormakytkin	6 A
Asennustapa	DIN-kiskokiinnitys

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

- Voidaan käyttää kaikkien DALI-ohjainyksiköiden kanssa
- Vaatii 24 V -syötön (esim. PS 30)

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	334856_Declaration of conformity – DALI SWITCH SO
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321533364	Yksikköpakkaus 1	97 mm x 59 mm x 69 mm	169.53 g	0.39 dm³
4008321533371	Kuljetuslaatikko 8	250 mm x 89 mm x 208 mm	1434.24 g	4.63 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.